

智能电容器型号规格表

| 型号规格 About Mode | 额定电压 | 额定容量 | 椭圆型外形尺寸/安 装尺寸 | 圆柱型外形尺寸/安 装尺寸 | 备注 Remarks section |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| | Un V | Qn Var | A*B*H/L*D | A*B*H/L*D | |
| CKKB621 I 系列（三相共补） | | | | | |
| CKKBZD621-H1U450C05C05 | 450 | 5+5 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | 适用于谐波电 流畸变率 THDI≤10%的场 合。 |
| CKKBZD621-H1U450C05C10 | | 5+10 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H1U450C10C10 | | 10+10 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H1U450C10C15 | | 10+15 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H1U450C15C15 | | 15+15 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H1U450C15C20 | | 15+20 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H1U450C20C20 | | 20+20 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKB623 I 系列（三相分补） | | | | | |
| CKKBZD623-H1U250C5 | 250 | 1.67*3 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | 适用于谐波电 流畸变率 THDI≤10%的场 合。 |
| CKKBZD623-H1U250C10 | | 3.33*3 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H1U250C15 | | 5*3 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H1U250C20 | | 6.67*3 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H1U250C25 | | 8.33*3 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H1U250C30 | | 10*3 | 400*73*330/382*48 | 432*100*397/407*50 | |
| CKKB621 II 系列（三相共补） | | | | | |
| CKKBZD621-H2U480-5/7 | 480 | 5 | / | 432*100*397/407*50 | 适用于谐波电 流畸变率 THDI≤30%的场 合。 |
| CKKBZD621-H2U480-10/7 | | 10 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H2U480-15/7 | | 15 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H2U480-20/7 | | 20 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H2U480-25/7 | | 25 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H2U480-30/7 | | 30 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKB623 II 系列（三相分补） | | | | | |
| CKKBZD623-H2U280-5/7 | 280 | 1.67*3 | / | 432*100*397/407*50 | 适用于谐波电 流畸变率 THDI≤30%的场 合。 |
| CKKBZD623-H2U280-10/7 | | 3.33*3 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H2U280-15/7 | | 5*3 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H2U280-20/7 | | 6.67*3 | / | 432*100*397/407*50 | |
| CKKB621 III 系列（三相共补） | | | | | |
| CKKBZD621-H3U525-5/14 | 525 | 5 | / | 452*108*397/407*50 | 适用于谐波电 流畸变率 THDI≤50%的场 合。 |
| CKKBZD621-H3U525-10/14 | | 10 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H3U525-15/14 | | 15 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H3U525-20/14 | | 20 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H3U525-25/14 | | 25 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKBZD621-H3U525-30/14 | | 30 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKB623 III 系列（三相分补） | | | | | |
| CKKBZD623-H3U300-5/14 | 300 | 1.67*3 | / | 452*108*397/407*50 | 适用于谐波电 流畸变率 THDI≤50%的场 合。 |
| CKKBZD623-H3U300-10/14 | | 3.33*3 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H3U300-15/14 | | 5*3 | / | 452*108*397/407*50 | |
| CKKBZD623-H3U300-20/14 | | 6.67*3 | / | 452*108*397/407*50 | |

注：1.内置过压、欠压、过流、过温、过压力等保护功能，确保电容器安全运行；
 2.具有自动投切功能，可单独使用，也可与外接专用控制器配套使用；
 3.多台电容器可组网运行，最多不超过 24 台；

4.具有通讯功能，配置 485 通讯接口；

5.补偿精度 ± 0.01 ；

6.模块化设计，安装维护简单方便。